



型号 Quasar 100安培 GPS 电流 断续器

特征:

- 100安培断续器 (12,000 瓦)
- GPS 控制
- 6v 可充电电池
- 120v 或 240v 交流电
- 0.005s - 999.999s 循环范围
- 72+ 小时备用电池
- 可拆卸磁性天线
- 电缆的机箱内存储
- 锁盖
- 外壳连接
- 过压报警



中国区代理商



北京洛伊奥商贸公司

(授权期限: 2014-2022年)

中国区

常年有现货

Info@tinker-rasor.com.cn | tinker-rasor.com.cn

Tinker & Rasor 质量体现在我们的产品, 我们的员工和我们的客户服务中。

TINKER & RASOR

产品数据表 | 型号 QUASAR—GPS 电流断续器

FEATURES:

- 120V时中断100安培 (最大12,000瓦.)
- GPS 定时
- 在 000.005s 到 999.999s之间循环
- 内部 6v 电池
- 110v - 240v 自动感应交流电源
- 可拆卸磁性安装 GPS 天线
- 手动同步功能
- 10 程序存储器
- 将程序信息传输到多个单元
- GPS装置可同步非GPS装置
- 内部电缆存储
- 在盖子打开或关闭的情况下固定
- 所有连接均从外壳外部进行
- 大屏幕 LCD键盘操作
- 香蕉插孔, 用于中断低电流(<5 A)

结构:

- 坚固耐用的手提箱设计, 可在野外使用.
- 防尘防水密封(非浸没)
- 固态电路, 无汞继电器
- 橡胶把手
- 加强型锁环, 在盖子打开或关闭的情况下锁定
- 电缆的内部存储
- 沙漠棕褐色与周围环境融为一体

应用:

- CIPS
- DCVG
- 阴保电流监测
- 管地电位
- 中断地床

规格:

显示: 0°C TO 50°C (32°F TO 122°F)

尺寸:

整体最大宽度: 16.125" (409.575mm)

整体最大深度: 9.250" (234.95mm)

整体最大高度: 13.250" (336.55mm)



Up to 5A
Up to 100A
A/C Power
110v/220v
(auto-sensing)



机箱内的电缆存储

交付: 从北京市东城区发货, 限国内顺丰包邮
服务: 24小时, 全天候服务
美国质保: 90天

洛伊奥质保: 1年, 终身有偿维修服务

中国区常年有现货

tinker-rasor.com.cn